

IU-CD-01

Act/INSafe Ayar Aparatı

isee
ELECTRONICS

- ✓ ActInSafe cihazlarının ayarı için
- ✓ PC ya da Android uygulaması
- ✓ 50 metreye kadar mesafe



UWB dongle yardımıyla;

- Uyarı mesafeleri,
- Tarama aralıkları (0,1 ms ila 65636 ms),
- Alarm ses seviyeleri, Beacon ayarları ve alarm tipleri (ayrıca kullanıcı tanımlı alarm sesleri)
- PAN ID (farklı cihaz gruplarında etkileşime girmemek için cihazların segmentasyonu) ve Device ID ayarları,
- Listedeki cihazlarla etkileşime girmemek için bir beyaz liste oluşturma (10'a kadar),
- Güç ayarları: daha düşük güç tüketimi için uyku/hazırda bekletme seçenekleri,
- Bazı cihazlarda güç düğmelerinin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması,
- Çevredeki cihazların pil seviyelerinin sorgulanması,

Sağlanan yazılım ile yapılabilir.

IU-CD-01



İletişim Protokolü	802.15.4a UWB
Frekans Bandı	3.5GHz-6.5GHz
Kapsam	Maksimum 50 metre
Parametre Ayarı	İletim süresi 0 ~ 65636 saniye, ID ayarı, G-sensörü hassasiyeti
Giriş	Standart USB DC + 5V
Boyutlar & Ağırlık	67.5 X 24.6 X 12.0 (mm) / 15g
Arabirim	USB'den RS232'ye, USB çipi: FTDI FT232RL